



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CIVIC 5D	FK2	12, 13	09-05-13
CR-V	RE5	13	Автор Хонда Мотор РУС Отдел Тех.обслуживания

Код неисправности P2176. Не запрограммировано положение холостого хода в системе управления исполнительным элементом дроссельной заслонки.

Симптомы

Нестабильный холостой ход, загорается сигнализатор MIL, сохраняется код неисправности P2176.

Причина

Некорректные настройки программного обеспечения блока PCM.

Контрмеры

Для устранения этой ошибки выпущено обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

Внедр. в производстве

SHSRE5***DU*****
SHHFK2***DU*****

Модификации в производстве будут утверждены позднее.

Действия на данном рынке

Ремонт только по заявке клиента и при наличии кода неисправности P 2176.

Метод ремонта

1. Проведите проверку работы дроссельной заслонки следующим образом:
2. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0) или нажмите кнопку пуска/остановки двигателя, выбирая режим OFF.
3. Отсоедините патрубок подвода воздуха от корпуса дроссельной заслонки.

4. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) или нажмите кнопку пуска/остановки двигателя, выбирая режим ON.

5. Сотрите код неисправности DTC с помощью HDS.

6. Визуально проверьте работу дроссельной заслонки, выполняя ETCS TEST (проверку системы электронного управления дроссельной заслонкой) в INSPECTION MENU (меню осмотра) при помощи HDS.

7. Проверка DBW (ETCS) - сдвигается ли дроссельная заслонка в полностью закрытое положение?

- **Если нет**, выполните диагностику по коду неисправности в соответствии с процедурой Maris.
- **Если да** (неисправностей не найдено), обновите программное обеспечение PCM с помощью HDS(MVCI) версия 3.008.016, март 2013 г., или более поздняя.

Информация по запчастям

Для выполнения ремонта не требуется запасных деталей.

Информация по гарантии

Применение: стандартная гарантия

Деталь, причина неисправности: 37820-***-*** - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (ПЕРЕЗАПИСЫВАЕМЫЙ)

Примечание: Используйте каталог запчастей для выбора соответствующей детали, в зависимости от модели.



Код неисправности NEWS: 03203 - ЗАГОРАЕТСЯ
СИГНАЛИЗАТОР PGM-FI (MIL)

**Код рабочей операции (только
LON-NEWS):** 1255B3 - ОБНОВЛЕНИЕ PCM

Нормо-часы: 0,2